

RZUT DACHU 1:100

UWAGI

1. Siatkę zwodów poziomych i przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ⌀8 mm.
2. Przewody uziemiające wykonać z pręta stalowego ocynkowanego ⌀12 mm, uziom otokowy z płaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm.
3. Przewody odprowadzające układać w rurkach RVS-28. Mocowanie rurek objemkami przykręcanymi do ścian przed wykonaniem warsstw ocieplających.
4. Uziom układać na głębokości 0,8 m, złącza kontrolne instalować na wysokości 2,0 m we wnękach 100x100 mm w warstwach ocieplających.
5. Do zwodów poziomych na dachu budynku przyłączyć wszystkie metalowe elementy dachu tj. wywietrzaki dachowe, rury odpowietrzające, rynny, obróbki blacharskie itp. Połączenia wykonać drutem stalowym ocynkowanym ⌀8 mm.
6. Skrzyżowania uziomu z kablami elektroenergetycznymi i kanalizacją telefoniczną wykonać w rurach izolacyjnych PCV o grubości ścianek min 2 mm. Długość rury dobrać tak aby wystawała min. 1 m z każdej strony skrzyżowania.
7. Rurociągi metalowe wod-kan. i kanalizacji w miejscach skrzyżowań z uziomem przyłączyć metalicznie do uzimu otokowego. Połączenia wykonać za pomocą obejm z płaskownika stalowego ocynkowanego 30x3 mm.
8. Przy wejściach do budynku i przejściach dla pieszych uziom izolować zgodnie z opisem technicznym. Dotyczy to prostopodłego ułożenia uziomu w stosunku do kierunku ruchu pieszego.

OZNACZENIA

- ——— – proj. zwody poziome i przewody odprowadzające
- ——— – proj. przewody uziemiające
- ——— – proj. uziom otokowy
- ⊣|⊢ – proj. uziom pionowy – wg odrębnego opracowania
- –⊘– – proj. złącze kontrolne
- WW/0,37 (M) – silnik wentylatora wyciągowego – .../moc w kW zasilanie i sterowanie z tablicy TSW
- WD../0,013 (M) – silnik wentylatora dachowego – .../moc w kW zasilanie z tablicy T06, załączanie z oświetleniem pomieszczenia
- 16/11 – oznaczenie odbiornika tablicy T06 – nr odbiornika/nr obwodu tablicy T06

Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy "ARCONBUD".
Niniejszy rysunek został wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany w całości ani w części, ani udostępniany bez pisemnego upoważnienia firmy "ARCONBUD".
Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami (projektowanymi i istniejącymi).
Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
Wszelkie odstąpienia wykonawstwo od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.
Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń.
Odstąpienia uzgadniać z nadzorem autorskim.

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTOWE

ARCONBUD
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
91-425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38
630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

INWESTOR

MIASTO ŁÓDŹ
WYDZIAŁ SPORTU UMŁ
Łódź, ul. Ks. Bp. Tymienieckiego 5

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ ANILANA
O ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE
W ŁODZI PRZY UL. SOBOLOWEJ 1, DZIAŁKA NR 25/3

TOM

3.5. Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych zaplecza socjalno-sanitarnego hali sportowej

	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. 28/78/Wł	
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Jagas	upr. 242/89/Wł	
OPRACOWAŁ: Marcin Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I ZASILANIA URZĄDZEŃ – RZUT DACHU

SKALA: 1:100

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

DATA: 12.2008 r.

ZLECENIE	BRANŻA	TOM	NR RYSUNKU
2/P/12/2008	Elektryczna	3.5.	3.5-03.00